Translated from Polish to Romanian - www.onlinedoctranslator.com

CARTE DE GARANȚIE

CONVERTOR DE TENSIUNE

... ...

□□ □□ □□□□

DATA VÂNZĂRII

ȘTAMPILA VÂNZĂTORULUI

... ...

SEMNĂTURA VÂNZĂTORULUI

DATE TEHNICE

model	PU-250		PU-300		PU-500		PU-1000	
tensiune de intrare (CC)	10V ÷ 20V							
tensiune de ieșire (CC)	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V
putere	250W		300W		500W		1000W	
curentul maxim continuu de ieșire	10A	5A	14A	7A	24A	12A	54A	27A
protecție termică	70°C							
consumul de curent fără sarcină	> 30mA		> 30mA		> 60mA		> 120mA	
interferență de ieșire	<50mV							
interferență de intrare	<50mV							
temperatura de funcționare	- 25°C ÷ +55°C							
izolare galvanică (intrare / ieșire)	lipsă							
eficiență	92%							
răcire	pasiv		activ		activ		activ	
derivații	Conector cu șurub M4						Conector cu șurub M8	
caz	aluminiu							
grad de protecție	IP21							
dimensiuni (lungime×mărime×înălțime)	130x95x55 [mm]		150x95x55 [mm]		250x95x55 [mm]		270x109x96 [mm]	
Greutate netă	500 de grame		600 de grame		1100 g		2100 g	

PU

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
CONVERTOARE DE TENSIUNE
PU-250
PU-300
PU-500
PU-1000

GWARANCJA 5 LAT GWARANCJA

produkt polski

www.polskieprzetwornice.pl

2.0

APLICAȚIE

Convertorul de tensiune PU de înaltă performanță este un dispozitiv electronic modern, fără interferențe, conceput pentru a crește tensiunea instalațiilor auto de 12V la 24V (versiunea 12V-24V) sau la 48V (versiunea 12V-48V).

Este ideal pentru alimentarea receptoarelor auto, cum ar fi radiourile, frigiderele, precum și a sistemelor de încălzire a parcării (de exemplu, Webasto 24V) și a altor dispozitive care necesită 48V.

CONEXIUNE

Conectarea convertorului trebuie să înceapă de la terminalul marcat ca **Împământare**(masă comună).

Apoi conectați tensiunea de +12V la terminalul marcat ca**12V**(intrare).

Versiune 24V: pentru borne libere**Împământare**și**24V**(ieșire) trebuie să conectați receptorul (24V).

Versiune 48V: pentru borne libere**Împământare**și**48V**(ieșire) trebuie să conectați receptorul (48V).

NOTĂ: Conectarea inversă a firelor va deteriora convertorul și va anula garanția!

Convertorul trebuie montat pe elementele metalice ale caroseriei astfel încât să se asigure circulația liberă a aerului prin orificiile de ventilație din carcasa sa.

Pentru a asigura funcționarea fără probleme a dispozitivului, utilizați cabluri cât mai scurte posibil, cu o secțiune transversală adecvată (10A - 1 mm²).

CONEXIUNE

1) PU-250, PU-300, PU-500



1 intrare de 12V
2,3 - masă comună 4
- ieșire 24V

2) PU-1000



1 intrare de 12V
2 - împământare
comună 3 - ieșire 24V

CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE

Producătorul oferă o garanție de 60 de luni împotriva defectelor fizice inerente materialului și rezultate din asamblare în timpul producției. Cumpărătorul are dreptul la service în garanție numai dacă se constată un defect la dispozitivul vândut. Producătorul va fi exonerat de răspundere dacă defectele se datorează altor cauze decât cele inerente produsului vândut, în special: conectare și utilizare necorespunzătoare, utilizare contrară scopului propus, deteriorări mecanice și termice, contactul cu lichide, reparații și modificări neautorizate sau uzură rezultată din utilizarea normală. Garanția este valabilă numai cu dovada achiziției. Raportarea defectului trebuie făcută cât mai curând posibil după descoperirea acestuia, deoarece utilizarea unui echipament defect poate anula garanția. Echipamentul deteriorat trebuie readus în service cât mai curând posibil. Dacă reclamația este considerată justificată, producătorul poate, la discreția sa, să repare defectul produsului sau să furnizeze cumpărătorului un produs adecvat (identic) fără defecte. Returnarea echipamentului va fi pe cheltuiala producătorului. Producătorul nu este răspunzător pentru daune indirecte sau consecutive, indiferent de modul în care acestea apar, inclusiv pierderea utilizării produsului, pierderea veniturilor, pierderea profiturilor reale sau anticipate, pierderea economiilor, pierderea, deteriorarea sau distrugerea datelor. Această garanție este supusă legislației poloneze.

GESTIONAREA RECLAMAȚIILOR:

AZO Digital Sp. z o. o.
Strada Rewerenda 39A
80-209 Chwaszczyno
tel. (58) 712 81 79
poczta@azodigital.com

DESCRIEREA DEFECTULUI