

Instalare Smart Box:

1. Descărcați **Conector** aplicație.
 2. Selectați **Înregistrare** opțiune.
 3. Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail (vei primi un cod de 6 cifre prin e-mail) sau cu un nume de utilizator (vei primi un cod de rezervă).
 4. Conectați-vă la contul dvs.
 5. Atingeți **plus (+)** pictograma din colțul din dreapta sus.
 6. Găsiți și selectați imaginea **Tipul 7006A**.
 7. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Setare** butonul de pe dispozitiv, apoi atingeți **Următorul**.
 8. Selectați dispozitivul care apare.
 9. Alegeți metoda de conectare:
 - o **Conectați-vă prin Wi-Fi:** conectați-vă la rețeaua Wi-Fi locală și introduceți parola.
 - o **Conectați-vă prin internet** Conectați pur și simplu cablul UTP la routerul Wi-Fi – dispozitivul se va actualiza automat.
 10. Hub-ul va începe conectarea (acest lucru durează aproximativ 20 de secunde).
 11. Dați un nume casetei.
 12. Casetă se va actualiza (acest lucru poate dura câteva minute).
 13. Cutia este acum conectată cu succes.
-

Împerecherea motorului BIDI:

1. Mai întâi, creați camerele în care veți instala motoarele.
2. Atingeți **plus (+)** pictograma din colțul din dreapta sus.
3. Selectați **Radio Motor** opțiune.
4. Alegeți **Oblon rulant** opțiune și atingeți **Următorul**.
5. Selectați-vă **pod** și atingeți **Următorul**.
6. Selectați **De la distanță** opțiune și atingeți **Următorul**.
7. Va apărea o animație – atingeți **Următorul**.
8. Începerea asocierii:
 - o Apăsați butonul **Butonul P2** (butonul de programare din stânga sus de pe spatele telecomenzii).
 - o Motorul va emite un semnal (de exemplu, o mișcare scurtă), apoi apăsați butonul **Butonul P2** din nou – motorul va începe să meargă rapid continuu.
9. Împerecherea este finalizată. Atingeți **Următorul**.
10. Dați dispozitivului un nume și atribuiți-l unei camere.